

VOLTstack 5K

# ボルトスタック 5K

静かでノイズレス/排気ガス・ゼロ まるごとリチウムイオンバッテリー



## ボルトスタックの特長

### 静かでノイズレス

- ・音声同時収録が問題なく行えます
- ・夜間の住宅街での撮影に
- ・騒音の配慮が必要な場所での撮影に

### 排気ガス・ゼロ

- ・空港や電車内など公共施設の撮影に
- ・電源を確保できない屋内での撮影に

### 充電しながらでも電源として使用が可能

### 純正弦波インバーター制御

### 発電機におけるガソリン補給時の手間やリスクがありません

## フル充電時の使用時間目安

500W = 10h	1000W = 5h	1500W = 3h
2000W = 2.5h	2500W = 2h	4000W = 1h

## インターフェイス概要

- 1 入力用ブレーカー×2: 過電圧時に自動で充電を停止
- 2 出力用ブレーカー×2: 過電圧時に自動で給電を停止
- 3 LED インジケータ: 電池残量の表示
- 4 電源ボタン: 本体メイン起動ボタン
- 5 100VAC充電入力×2: 50/60Hz(各15A) 充電時間=2口で2.5h
- 6 100VAC電源出力×2: 50/60Hz(各20A) 接地平行型コンセント
- 7 5V USB出力×2: USB Type-A 出力ポート
- 8 使用バッテリー: 使用時は必ず両方ともONにします
- 9 冷却ファン排気口: 空気の流れを妨げぬようご注意ください



\*内容は予告なく変更されることがあります。

